

## Allgemeines

Der **Audio-Birtaster BT-595-154-03** dient als einfaches Rufgerät mit der Möglichkeit der zusätzlichen Nutzung von 3 externen Audio-Quellen.  
Das Gerät wird zusammen mit einer externen Steuerplatine in Ackermann-Clino-Rufanlagen eingesetzt.



## Gerätebeschreibung

Der Rufkreis ist standardmäßig in Ruhestromausführung mit Beruhigungs-LED aufgebaut (wie bei Typ 74153B7).

Die beiden Steuertasten dienen zur Auswahl von 3 Audio-Quellen (1x TV-Ton, 2x Radio-Linien) bzw. zur Lautstärke-Regelung.

Die seitlich herausgeführte 3,5mm-Kopfhörer-Buchse ist für normale Kopfhörer geeignet, das Audio-Signal wird in Mono-Qualität parallel auf beide Kopfhörer-Seiten geführt.

## Geräteansicht



- **Stecker:**  
→ selbstlösend, A-codiert (8-pol.)
- **Funktionen:**  
→ 1x Rufauslösung mit Beruhigungs-LED  
→ 1x Auswahl Audio-Quelle (Radio/TV)  
→ 1x Audio-Lautstärkeregelung (über externe Steuerplatine in der Steckeinheit)
- **Zugentlastung:**  
→ innenliegend im Gehäuse
- **Buchse für Audio-Signal (Mono):**  
→ 3,5mm-Buchse (3-pol.)

### Hinweis:

Falls versehentlich der Standard-Birtaster Typ 74153B7 eingesteckt wird, so funktioniert zwar weiterhin der Rufkreis, jedoch haben die beiden Steuertasten dann keine Funktion mehr!

## Technische Angaben:

Anschlußkabel:	Kabel, grau, Länge 3m, mit selbstlösendem Stecker, A-codiert
Gehäuse:	Kunststoff, ABS, grauweiß (RAL 9002)
Rufkreis:	Ruhestrom mit Beruhigungs-LED, passend für alle Clino-Systeme in Ruhestrom-Ausführung
geeignete Steck-Einheit:	Typ 74189A (A-codiert, 8-pol. Anschluß)
Bestell-Bezeichnung:	<p><b>BT-595-154-03</b></p>  <p><b>Notwendiges Zubehör:</b> <b>SP-590-189-00</b> (Steuerplatine für Lautstärkeregelung und Lichtsteuer-Ausgang)</p> 